

LIVAL
Светильник модели Secur

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1 Светильник модели **SECUR 816** (1208/840 1.05A) на полупроводниковых источниках света (светодиодах) со встроенным электронным блоком питания. Светильник предназначен для освещения административно-общественных и торговых помещений и рассчитан для работы в сетях напряжением 220В, 50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2 Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ Р 51318-99.

1.3 Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.4 Светильник в подвесном исполнении



2. Технические характеристики

2.1 Максимальная потребляемая мощность, Вт	43
2.2 Максимальный световой поток, лм	4240
2.3 Индекс Ra	80
2.4 Цветовая температура, К	4000
2.5 Габаритные размеры, мм	
диаметр	407
высота	480
2.6 Масса светильника, кг.	2,02
2.7 Класс защиты от поражения электрическим током	1

3. Комплект поставки

3.1 Светильник, шт.	1
3.2 Паспорт, шт.	1
3.3 Упаковка, шт.	1

4. Требования по технике безопасности

4.1 Установку, чистку светильника производить только при отключенном питании.

5. Правила эксплуатации

5.1 Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»

5.2. Убедиться в правильности подключения нейтрального провода ввода питания шинопровода.

5.3. Установить светильник на шинопроводе с помощью адаптера. Монтаж светильника проводить только в обесточенном состоянии шинопровода.

5.4. Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость между светильником и шинопроводной системой, на которую он установлен.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Завод - изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедшей из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2 Гарантийный срок – 60 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

6.3 По вопросам ремонта или замены светильника обращаться к региональным дилерам